

OGGETTO:

I CHIOSTRI DEL CORREGGIO

DISTRETTO DELLA CULTURA D'ECCELLENZA
AGROALIMENTARE:

Intervento di restauro e valorizzazione
socio-culturale del complesso monumentale di
San Paolo come polo culturale d'eccellenza

Riqualficazione spazi adiacenti al laboratorio
aperto del monastero

FASE: PROGETTO ESECUTIVO

CUP: I97H21001870004

CUI: L00162210348202100047

**OPERE IN VARIANTE AUTORIZZAZIONE
SABAP-PR N. 2993 DEL 14/11/2022**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Marco Ferrari
Parma Infrastrutture S.p.A.

PROGETTO DI RESTAURO ARCHITETTONICO:

BMN

Studio Architetto
Elena Bonelli
via Farini 29 - 43121 Parma
tel 0521 061421
elena.bonelli@bmnarchitetti.it

PROGETTO STRUTTURALE:

**Ar
Tec**
srl

Studio Ar.Tec
ingegneria e architettura s.r.l.
viale del Mille 140 - 43125 Parma
tel 0521 292918 fax 0521 290195
studio@studioartecsrl.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO:



Comastri Mirco
Studio Tecnico
Progettazione consulenze misure elettriche
via emilio salgari - 42123 Reggio Emilia
tel 0522 709543 fax 0522 709543
studio@comastri.eu

PROGETTO IMPIANTO MECCANICO:



via Martiri di Cervarolo 191/1 - Reggio Emilia
tel 0522 323270 - info@studiosta.it

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE:

Arch. Nicola Simboli
Parma Infrastrutture S.p.A.

**OPERE DI COMPLETAMENTO
CANTIERE 1 - PIANO PRIMO ALA OVEST**

TITOLO: Calcoli linee elettriche da utenza a BT

TAVOLA: **E1_4**

DATA: SCALA: /

Febbraio 2026 CODICE:

REVISIONI:

1	3
2	4

Questo elaborato è di proprietà riservata e non può essere utilizzato
diversamente dagli scopi per cui è stato fornito. La sua riproduzione parziale
e integrale deve essere autorizzata dai legittimi proprietari in forma scritta.



Relazione di calcolo

Commessa: COMPLESSO ARCHITETTONICO SAN PAOLO

Descrizione: CANTIERE 1 PRIMO PIANO ALA OVEST

Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Responsabile: MIRCO COMASTRI

Data: 10/02/2026

Alimentazioni: BT 400V SISTEMA ELETTRICO TT

Tipo di quadro:

Grado di protezione: IP4X

Materiali usati: ISOLANTE

Riferimenti:

Operatore:

Note:



RELAZIONE SUL CALCOLO ESEGUITO

Calcolo delle correnti di impiego

Il calcolo delle correnti d'impiego viene eseguito in base alla classica espressione:

$$I_b = \frac{P_d}{k_{ca} \cdot V_n \cdot \cos \varphi}$$

nella quale:

- $k_{ca} = 1$ sistema monofase o bifase, due conduttori attivi;
- $k_{ca} = 1.73$ sistema trifase, tre conduttori attivi.

Se la rete è in corrente continua il fattore di potenza $\cos \varphi$ è pari a 1.

Dal valore massimo (modulo) di I_b vengono calcolate le correnti di fase in notazione vettoriale (parte reale ed immaginaria) con le formule:

$$\begin{aligned}\vec{I}_1 &= I_b \cdot e^{-j\varphi} = I_b \cdot (\cos \varphi - j \sin \varphi) \\ \vec{I}_2 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 2\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{2\pi}{3} \right) \right) \\ \vec{I}_3 &= I_b \cdot e^{-j(\varphi - 4\pi/3)} = I_b \cdot \left(\cos \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) - j \sin \left(\varphi - \frac{4\pi}{3} \right) \right)\end{aligned}$$

Il vettore della tensione V_n è supposto allineato con l'asse dei numeri reali:

$$\vec{V}_n = V_n + j0$$

La potenza di dimensionamento P_d è data dal prodotto:

$$P_d = P_n \cdot \text{coeff}$$

nella quale coeff è pari al fattore di utilizzo per utenze terminali oppure al fattore di contemporaneità per utenze di distribuzione.

Per le utenze terminali la potenza P_n è la potenza nominale del carico, mentre per le utenze di distribuzione P_n rappresenta la somma vettoriale delle P_d delle utenze a valle (ΣP_d a valle).

La potenza reattiva delle utenze viene calcolata invece secondo la:

$$Q_n = P_n \cdot \tan \varphi$$

per le utenze terminali, mentre per le utenze di distribuzione viene calcolata come somma vettoriale delle potenze reattive nominali a valle (ΣQ_d a valle).



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

Il fattore di potenza per le utenze di distribuzione viene valutato, di conseguenza, con la:

$$\cos \varphi = \cos \left(\arctan \left(\frac{Q_n}{P_n} \right) \right)$$

Dimensionamento dei cavi

Il criterio seguito per il dimensionamento dei cavi è tale da poter garantire la protezione dei conduttori alle correnti di sovraccarico.

In base alla norma CEI 64-8/4 (par. 433.2), infatti, il dispositivo di protezione deve essere coordinato con la conduttura in modo da verificare le condizioni:

$$\begin{aligned} a) \quad & I_b \leq I_n \leq I_z \\ b) \quad & I_f \leq 1.45 \cdot I_z \end{aligned}$$

Per la condizione a) è necessario dimensionare il cavo in base alla corrente nominale della protezione a monte. Dalla corrente I_b , pertanto, viene determinata la corrente nominale della protezione (seguendo i valori normalizzati) e con questa si procede alla determinazione della sezione.

Il dimensionamento dei cavi rispetta anche i seguenti casi:

- condutture senza protezione derivate da una conduttura principale protetta contro i sovraccarichi con dispositivo idoneo ed in grado di garantire la protezione anche delle condutture derivate;
- conduttura che alimenta diverse derivazioni singolarmente protette contro i sovraccarichi, quando la somma delle correnti nominali dei dispositivi di protezione delle derivazioni non supera la portata I_z della conduttura principale.

L'individuazione della sezione si effettua utilizzando le tabelle di posa assegnate ai cavi. Elenchiamo alcune tabelle, indicate per il mercato italiano:

- IEC 60364-5-52 (PVC/EPR);
- IEC 60364-5-52 (Mineral);
- CEI-UNEL 35024/1;
- CEI-UNEL 35024/2;
- CEI-UNEL 35026;
- CEI 20-91 (HEPR).

In media tensione, la gestione del calcolo si divide a seconda delle tabelle scelte:

- CEI 11-17;
- CEI UNEL 35027 (1-30kV).
- EC 60502-2 (6-30kV)
- IEC 61892-4 off-shore (fino a 30kV)

Il software gestisce ulteriori tabelle, specifiche per alcuni paesi. L'elenco completo è disponibile nei



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

Riferimenti normativi.

Esse oltre a riportare la corrente ammissibile I_z in funzione del tipo di isolamento del cavo, del tipo di posa e del numero di conduttori attivi, riportano anche la metodologia di valutazione dei coefficienti di declassamento.

La portata minima del cavo viene calcolata come:

$$I_{z \min} = \frac{I_n}{k}$$

dove il coefficiente k ha lo scopo di declassare il cavo e tiene conto dei seguenti fattori:

- tipo di materiale conduttore;
- tipo di isolamento del cavo;
- numero di conduttori in prossimità compresi eventuali paralleli;
- eventuale declassamento deciso dall'utente.

La sezione viene scelta in modo che la sua portata (moltiplicata per il coefficiente k) sia superiore alla $I_{z \min}$. Gli eventuali paralleli vengono calcolati nell'ipotesi che abbiano tutti la stessa sezione, lunghezza e tipo di posa (vedi norma 64.8 par. 433.3), considerando la portata minima come risultante della somma delle singole portate (declassate per il numero di paralleli dal coefficiente di declassamento per prossimità).

La condizione b) non necessita di verifica in quanto gli interruttori che rispondono alla norma CEI 23.3 hanno un rapporto tra corrente convenzionale di funzionamento I_f e corrente nominale I_n minore di 1.45 ed è costante per tutte le tarature inferiori a 125 A. Per le apparecchiature industriali, invece, le norme CEI 17.5 e IEC 947 stabiliscono che tale rapporto può variare in base alla corrente nominale, ma deve comunque rimanere minore o uguale a 1.45.

Risulta pertanto che, in base a tali normative, la condizione b) sarà sempre verificata.

Le condutture dimensionate con questo criterio sono, pertanto, protette contro le sovracorrenti.

Integrale di Joule

Dalla sezione dei conduttori del cavo deriva il calcolo dell'integrale di Joule, ossia la massima energia specifica ammessa dagli stessi, tramite la:

$$I^2 \cdot t = K^2 \cdot S^2$$

La costante K viene data dalla norma CEI 64-8/4 (par. 434.3.2), per i conduttori di fase e neutro e, dal paragrafo 64-8/5 (par. 543.1), per i conduttori di protezione in funzione al materiale conduttore e al materiale isolante. Per i cavi ad isolamento minerale le norme attualmente sono allo studio, i paragrafi sopraccitati riportano però nella parte commento dei valori prudenziali.

I valori di K riportati dalla norma sono per i conduttori di fase (par. 434.3):

Cavo in rame e isolato in PVC:

$K = 115$

Cavo in rame e isolato in gomma G:

$K = 135$



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

Cavo in rame e isolato in gomma etilenpropilenica G5-G7:	K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie L nudo:	K = 200
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie H nudo:	K = 200
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 74
Cavo in alluminio e isolato in G, G5-G7:	K = 92

I valori di K per i conduttori di protezione unipolari (par. 543.1) tab. 54B:

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 143
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 166
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 176
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 143
Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 95
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 110
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 116

I valori di K per i conduttori di protezione in cavi multipolari (par. 543.1) tab. 54C:

Cavo in rame e isolato in PVC:	K = 115
Cavo in rame e isolato in gomma G:	K = 135
Cavo in rame e isolato in gomma G5-G7:	K = 143
Cavo in rame serie L rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie L nudo:	K = 228
Cavo in rame serie H rivestito in materiale termoplastico:	K = 115
Cavo in rame serie H nudo:	K = 228
Cavo in alluminio e isolato in PVC:	K = 76
Cavo in alluminio e isolato in gomma G:	K = 89
Cavo in alluminio e isolato in gomma G5-G7:	K = 94

Dimensionamento dei conduttori di neutro

La norma CEI 64-8 par. 524.2 e par. 524.3, prevede che la sezione del conduttore di neutro, nel caso di circuiti polifasi, possa avere una sezione inferiore a quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il conduttore di fase abbia una sezione maggiore di 16 mm²;
- la massima corrente che può percorrere il conduttore di neutro non sia superiore alla portata dello stesso
- la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se il conduttore è in rame e a 25 mm² se il conduttore è in alluminio.



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

Nel caso in cui si abbiano circuiti monofasi o polifasi e questi ultimi con sezione del conduttore di fase minore di 16 mm^2 se conduttore in rame e 25 mm^2 se conduttore in alluminio, il conduttore di neutro deve avere la stessa sezione del conduttore di fase. In base alle esigenze progettuali, sono gestiti fino a tre metodi di dimensionamento del conduttore di neutro, mediante:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione tramite rapporto tra le portate dei conduttori;
- determinazione in relazione alla portata del neutro.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore in questione secondo i seguenti vincoli dati dalla norma:

$$\begin{aligned} S_f < 16 \text{ mm}^2: & \quad S_n = S_f \\ 16 \leq S_f \leq 35 \text{ mm}^2: & \quad S_n = 16 \text{ mm}^2 \\ S_f > 35 \text{ mm}^2: & \quad S_n = S_f / 2 \end{aligned}$$

Il secondo criterio consiste nell'impostare il rapporto tra le portate del conduttore di fase e il conduttore di neutro, e il software determinerà la sezione in base alla portata.

Il terzo criterio consiste nel dimensionare il conduttore tenendo conto della corrente di impiego circolante nel neutro come per un conduttore di fase.

Le sezioni dei neutri possono comunque assumere valori differenti rispetto ai metodi appena citati, comunque sempre calcolati a regola d'arte.

Dimensionamento dei conduttori di protezione

Le norme CEI 64.8 par. 543.1 prevedono due metodi di dimensionamento dei conduttori di protezione:

- determinazione in relazione alla sezione di fase;
- determinazione mediante calcolo.

Il primo criterio consiste nel determinare la sezione del conduttore di protezione seguendo vincoli analoghi a quelli introdotti per il conduttore di neutro:

$$\begin{aligned} S_f < 16 \text{ mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f \\ 16 \leq S_f \leq 35 \text{ mm}^2: & \quad S_{PE} = 16 \text{ mm}^2 \\ S_f > 35 \text{ mm}^2: & \quad S_{PE} = S_f / 2 \end{aligned}$$

Il secondo criterio determina tale valore con l'integrale di Joule, ovvero la sezione del conduttore di protezione non deve essere inferiore al valore determinato con la seguente formula:



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

$$S_p = \frac{\sqrt{I^2 \cdot t}}{K}$$

dove:

- S_p è la sezione del conduttore di protezione (mm²);
- I è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);
- t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
- K è un fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento e di altre parti.

Se il risultato della formula non è una sezione unificata, deve essere adottata la sezione unificata più vicina al valore calcolato.

In entrambi i casi si deve tener conto, per quanto riguarda la sezione minima, del paragrafo 543.1.3.

Esso afferma che la sezione di ogni conduttore di protezione che non faccia parte della conduttura di alimentazione non deve essere, in ogni caso, inferiore a:

- 2,5 mm² rame o 16 mm² alluminio se è prevista una protezione meccanica;
- 4 mm² o 16 mm² alluminio se non è prevista una protezione meccanica;

E' possibile, altresì, determinare la sezione mediante il rapporto tra le portate del conduttore di fase e del conduttore di protezione.

Nei sistemi TT, la sezione dei conduttori di protezione può essere limitata a:

- 25 mm², se in rame;
- 35 mm², se in alluminio;

Calcolo della temperatura dei cavi

La valutazione della temperatura dei cavi si esegue in base alla corrente di impiego e alla corrente nominale tramite le seguenti espressioni:

$$T_{cavo}(I_b) = T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_b^2}{I_z^2} \right)$$
$$T_{cavo}(I_n) = T_{ambiente} + \left(\alpha_{cavo} \cdot \frac{I_n^2}{I_z^2} \right)$$

esprese in °C.

Esse derivano dalla considerazione che la sovratemperatura del cavo a regime è proporzionale alla potenza in esso dissipata.

Il coefficiente α_{cavo} è vincolato dal tipo di isolamento del cavo e dal tipo di tabella di posa che si sta usando. Esso è pari a:

$$\alpha_{cavo} = T_z - T_{ambiente}$$



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

dove T_z è la massima temperatura di esercizio del cavo.

Cadute di tensione

Le cadute di tensione sono calcolate vettorialmente. Per ogni utenza si calcola la caduta di tensione vettoriale lungo ogni fase e lungo il conduttore di neutro (se distribuito). Tra le fasi si considera la caduta di tensione maggiore che viene riportata in percentuale rispetto alla tensione nominale:

$$c.d.t(ib) = \max \left(\sum_{i=1}^k \mathcal{Z}_{f_i} \cdot \mathcal{I}_{f_i} - \mathcal{Z}_{n_i} \cdot \mathcal{I}_{n_i} \right)_{f=R,S,T}$$

con f che rappresenta le tre fasi R, S, T;

con n che rappresenta il conduttore di neutro;

con i che rappresenta le k utenze coinvolte nel calcolo;

Il calcolo fornisce, quindi, il valore esatto della formula approssimata:

$$c.d.t(I_b) = k_{cdt} \cdot I_b \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot (R_{cavo} \cdot \cos \varphi + X_{cavo} \cdot \sin \varphi) \cdot \frac{100}{V_n}$$

con:

- $K_{cdt} = 2$ per sistemi monofase;
- $K_{cdt} = 1.73$ per sistemi trifase.

I parametri R_{cavo} e X_{cavo} sono ricavati dalla tabella UNEL in funzione del tipo di cavo (unipolare/multipolare) ed alla sezione dei conduttori; di tali parametri il primo è riferito a 70° C per i cavi con isolamento PVC, a 90° C per i cavi con isolamento EPR; mentre il secondo è riferito a 50Hz, ferme restando le unità di misura in Ω/km .

Se la frequenza di esercizio è differente dai 50 Hz si imposta

$$X'_{cavo} = \frac{f}{50} \cdot X_{cavo}$$

La caduta di tensione da monte a valle (totale) di una utenza è determinata come somma delle cadute di tensione vettoriale, riferite ad un solo conduttore, dei rami a monte all'utenza in esame, da cui, viene successivamente determinata la caduta di tensione percentuale riferendola al sistema (trifase o monofase) e alla tensione nominale dell'utenza in esame.

Sono adeguatamente calcolate le cadute di tensione totali nel caso siano presenti trasformatori lungo la linea (per esempio trasformatori MT/BT o BT/BT). In tale circostanza, infatti, il calcolo della caduta di tensione totale tiene conto sia della caduta interna nei trasformatori, sia della presenza di spine di regolazione del rapporto spire dei trasformatori stessi.

Se al termine del calcolo delle cadute di tensione alcune utenze abbiano valori superiori a quelli definiti, si ricorre ad un procedimento di ottimizzazione per far rientrare la caduta di tensione entro



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

limiti prestabiliti (limiti dati da CEI 64-8 par. 525). Le sezioni dei cavi vengono forzate a valori superiori cercando di seguire una crescita uniforme fino a portare tutte le cadute di tensione sotto i limiti.

Fornitura della rete

La conoscenza della fornitura della rete è necessaria per l'inizializzazione della stessa al fine di eseguire il calcolo dei guasti.

Le tipologie di fornitura possono essere:

- in bassa tensione
- in media tensione
- in alta tensione
- ad impedenza nota
- in corrente continua

I parametri trovati in questa fase servono per inizializzare il calcolo dei guasti, ossia andranno sommati ai corrispondenti parametri di guasto della utenza a valle. Noti i parametri alle sequenze nel punto di fornitura, è possibile inizializzare la rete e calcolare le correnti di cortocircuito secondo le norme CEI EN 60909-0.

Tali correnti saranno utilizzate in fase di scelta delle protezioni per la verifica dei poteri di interruzione delle apparecchiature.

Bassa tensione

Questa può essere utilizzata quando il circuito è alimentato dalla rete di distribuzione in bassa tensione, oppure quando il circuito da dimensionare è collegato in sottoquadro ad una rete preesistente di cui si conosca la corrente di cortocircuito sul punto di consegna.

I dati richiesti sono:

- tensione concatenata di alimentazione espressa in V;
- corrente di cortocircuito trifase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 10 kA).
- corrente di cortocircuito monofase della rete di fornitura espressa in kA (usualmente 6 kA).

Dai primi due valori si determina l'impedenza diretta corrispondente alla corrente di cortocircuito I_{cctrif} , in mΩ:

$$Z_{cctrif} = \frac{V_2}{\sqrt{3} \cdot I_{cctrif}}$$

In base alla tabella fornita dalla norma CEI 17-5 che fornisce il $\cos\phi_{cc}$ di cortocircuito in relazione alla corrente di cortocircuito in kA, si ha:



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

$50 < I_{cctrif}$	$\cos \phi_{cc} = 0.2$
$20 < I_{cctrif} \leq 50$	$\cos \phi_{cc} = 0.25$
$10 < I_{cctrif} \leq 20$	$\cos \phi_{cc} = 0.3$
$6 < I_{cctrif} \leq 10$	$\cos \phi_{cc} = 0.5$
$4.5 < I_{cctrif} \leq 6$	$\cos \phi_{cc} = 0.7$
$3 < I_{cctrif} \leq 4.5$	$\cos \phi_{cc} = 0.8$
$1.5 < I_{cctrif} \leq 3$	$\cos \phi_{cc} = 0.9$
$I_{cctrif} \leq 1.5$	$\cos \phi_{cc} = 0.95$

da questi dati si ricava la resistenza alla sequenza diretta, in $m\Omega$:

$$R_d = Z_{cctrif} \cdot \cos \phi_{cc}$$

ed infine la relativa reattanza alla sequenza diretta, in $m\Omega$:

$$X_d = \sqrt{Z_{cctrif}^2 - R_d^2}$$

Dalla conoscenza della corrente di guasto monofase I_{k1} , è possibile ricavare i valori dell'impedenza omopolare.

Invertendo la formula:

$$I_{k1} = \frac{\sqrt{3} \cdot V_2}{\sqrt{(2 \cdot R_d + R_0)^2 + (2 \cdot X_d + X_0)^2}}$$

con le ipotesi $\frac{R_0}{X_0} = \frac{Z_0}{X_0} \cdot \cos \varphi_{cc}$, cioè l'angolo delle componenti omopolari uguale a quello delle componenti dirette, si ottiene:

$$R_0 = \frac{\sqrt{3} \cdot V}{I_{k1}} \cdot \cos \varphi_{cc} - 2 \cdot R_d$$

$$X_0 = R_0 \cdot \sqrt{\frac{1}{(\cos \varphi_{cc})^2} - 1}$$



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

Fattori di correzione per generatori e trasformatori (EN 60909-0)

La norma EN 60909-0 fornisce una serie di fattori correttivi per il calcolo delle impedenze di alcune macchine presenti nella rete. Quelle utilizzate per il calcolo dei guasti riguardano i generatori e i trasformatori.

Fattore di correzione per trasformatori (EN 60909-0 par. 6.3.3)

Per i trasformatori a due avvolgimenti, con o senza regolazione delle spire, quando si stanno calcolando le correnti massime di cortocircuito, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza K_T tale che:

$$Z_{TK} = K_T \cdot Z_T$$

$$K_T = 0.95 \cdot \frac{c_{max}}{1 + 0.6 \cdot x_T}$$

dove

$$x_T = \frac{X_T}{U_{rT}^2 / S_{rT}}$$

è la reattanza relativa del trasformatore e c_{max} è preso dalla tabella 1 ed è relativo alla tensione lato bassa del trasformatore.

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare.

Fattore di correzione per generatori sincroni (EN 60909-0 par. 6.6.1)

Nel calcolo delle correnti massime di cortocircuito iniziali nei sistemi alimentati direttamente da generatori senza trasformatori intermedi, si deve introdurre un fattore di correzione K_G tale che:

$$Z_{GK} = K_G \cdot Z_G$$

con

$$K_G = \frac{V_n}{U_{rG}} \cdot \frac{c_{max}}{1 + x_d'' \cdot \sqrt{1 - \cos \varphi_{rG}}}$$

dove

$$x_d'' = \frac{X_d''}{U_{rG}^2 / S_{rG}}$$

è la reattanza satura relativa subtransitoria del generatore.

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare.

Nella formula compaiono a numeratore e denominatore la tensione nominale di sistema e la tensione nominale del generatore (U_{rG}).

Fattore di correzione per gruppi di produzione con regolazione automatica della tensione del trasformatore (EN 60909-0 par. 6.7.1)



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

Nel calcolo delle correnti massime di cortocircuito iniziali nei gruppi di produzione, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza K_S da applicare alla impedenza complessiva nel lato alta del trasformatore:

$$Z_{SK} = K_S \cdot (t_r^2 \cdot Z_G + Z_{THV})$$

con

$$K_S = \frac{V_n^2}{U_{rG}^2} \cdot \frac{U_{rTLV}^2}{U_{rTHV}^2} \cdot \frac{c_{max}}{1 + |x_d'' - x_T| \cdot \sqrt{1 - \cos \varphi_{rG}}}$$

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare.

Fattore di correzione per gruppi di produzione senza regolazione automatica della tensione del trasformatore (EN 60909-0 par. 6.7.2)

Nel calcolo delle correnti massime di cortocircuito iniziali nei gruppi di produzione, si deve introdurre un fattore di correzione di impedenza K_{SO} da applicare alla impedenza complessiva nel lato alta del trasformatore:

$$Z_{SOK} = K_{SO} \cdot (t_r^2 \cdot Z_G + Z_{THV})$$

con

$$K_{SO} = \frac{V_n}{U_{rG} \cdot (1 + p_G)} \cdot \frac{U_{rTLV}}{U_{rTHV}} \cdot (1 \pm p_T) \cdot \frac{c_{max}}{1 + x_d'' \cdot \sqrt{1 - \cos \varphi_{rG}}}$$

Dove:

p_T è la variazione di tensione del trasformatore tramite la presa a spina scelta. Nel software viene impostato il fattore $(1 - p_T)$, con $p_T = (|V_{o2} - V_{n2}|) / V_{n2}$;

$U_{Gmax} = U_{rG} (1 + p_G)$, si considera $p_G = 0$.

Tale fattore deve essere applicato alla impedenza diretta, inversa ed omopolare.

Calcolo dei guasti

Con il calcolo dei guasti vengono determinate le correnti di cortocircuito minime e massime immediatamente a valle della protezione dell'utenza (inizio linea) e a valle dell'utenza (fondo linea).

Le condizioni in cui vengono determinate sono:

- guasto trifase (simmetrico);
- guasto bifase (disimmetrico);
- guasto bifase-neutro (disimmetrico);
- guasto bifase-terra (disimmetrico);
- guasto fase terra (disimmetrico);
- guasto fase neutro (disimmetrico).

I parametri alle sequenze di ogni utenza vengono inizializzati da quelli corrispondenti della utenza a monte che, a loro volta, inizializzano i parametri della linea a valle.



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

Calcolo delle correnti massime di cortocircuito

Il calcolo delle correnti di cortocircuito massime viene condotto come descritto nella norma CEI EN 60909-0. Sono previste le seguenti condizioni generali:

- guasti con contributo della fornitura e dei generatori in regime di guasto subtransitorio. Eventuale gestione della attenuazione della corrente per il guasto trifase 'vicino' alla sorgente.
- tensione di alimentazione nominale valutata con fattore di tensione C_{max} ;
- impedenza di guasto minima della rete, calcolata alla temperatura di 20°C.

La resistenza diretta, del conduttore di fase e di quello di protezione, viene riportata a 20 °C, partendo dalla resistenza data dalle tabelle UNEL 35023-2012 che può essere riferita a 70 o 90 °C a seconda dell'isolante, per cui esprimendola in mΩ risulta:

$$R_{dc} = \frac{R_c}{1000} \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot \left(\frac{1}{1 + (\alpha \cdot \Delta T)} \right)$$

dove ΔT è 50 o 70 °C e $\alpha = 0.004$ a 20 °C.

Nota poi dalle stesse tabelle la reattanza a 50 Hz, se f è la frequenza d'esercizio, risulta:

$$X_{dc} = \frac{X_c}{1000} \cdot \frac{L_c}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

possiamo sommare queste ai parametri diretti della utenza a monte ottenendo così la impedenza di guasto minima a fine utenza.

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza diretta sono:

$$R_{db} = \frac{R_b}{1000} \cdot \frac{L_b}{1000}$$

La reattanza è invece:

$$X_{db} = \frac{X_b}{1000} \cdot \frac{L_b}{1000} \cdot \frac{f}{50}$$

Per le utenze con impedenza nota, le componenti della sequenza diretta sono i valori stessi di resistenza e reattanza dell'impedenza.

Per quanto riguarda i parametri alla sequenza omopolare, occorre distinguere tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ottengono da quelli diretti tramite le:

$$\begin{aligned} R_{0cN} &= R_{dc} + 3 \cdot R_{dcN} \\ X_{0cN} &= 3 \cdot X_{dc} \end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione, invece, si ottiene:



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

$$\begin{aligned}R_{0cPE} &= R_{dc} + 3 \cdot R_{dcPE} \\X_{0cPE} &= 3 \cdot X_{dc}\end{aligned}$$

dove le resistenze R_{dcN} e R_{dcPE} vengono calcolate come la R_{dc} .

Per le utenze in condotto in sbarre, le componenti della sequenza omopolare sono distinte tra conduttore di neutro e conduttore di protezione.

Per il conduttore di neutro si ha:

$$\begin{aligned}R_{0bN} &= R_{db} + 3 \cdot R_{dbN} \\X_{0bN} &= 3 \cdot X_{db}\end{aligned}$$

Per il conduttore di protezione viene utilizzato il parametro di reattanza dell'anello di guasto fornito dai costruttori:

$$\begin{aligned}R_{0bPE} &= R_{db} + 3 \cdot R_{dbPE} \\X_{0bPE} &= X_{db} + 3 \cdot (X_{b-ring} - X_{db})\end{aligned}$$

I parametri di ogni utenza vengono sommati con i parametri, alla stessa sequenza, della utenza a monte, espressi in $m\Omega$:

$$\begin{aligned}R_d &= R_{dc} + R_{d-up} \\X_d &= X_{dc} + X_{d-up} \\R_{0N} &= R_{0cN} + R_{0N-up} \\X_{0N} &= X_{0cN} + X_{0N-up} \\R_{0PE} &= R_{0cPE} + R_{0PE-up} \\X_{0PE} &= X_{0cPE} + X_{0PE-up}\end{aligned}$$

Per le utenze in condotto in sbarre basta sostituire *sbarra* a *cavo*.

Ai valori totali vengono sommate anche le impedenze della fornitura.

Noti questi parametri vengono calcolate le impedenze (in $m\Omega$) di guasto trifase:

$$Z_{k \min} = \sqrt{R_d^2 + X_d^2}$$

Fase neutro (se il neutro è distribuito):

$$Z_{k1N \min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0N})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0N})^2}$$

Fase terra:



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

$$Z_{k1PE\min} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{(2 \cdot R_d + R_{0PE})^2 + (2 \cdot X_d + X_{0PE})^2}$$

Da queste si ricavano le correnti di cortocircuito trifase $I_{k\max}$, fase neutro $I_{k1N\max}$, fase terra $I_{k1PE\max}$ e bifase $I_{k2\max}$ espresse in kA:

$$\begin{aligned} I_{k\max} &= \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k\min}} \\ I_{k1N\max} &= \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1N\min}} \\ I_{k1PE\max} &= \frac{V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE\min}} \\ I_{k2\max} &= \frac{V_n}{2 \cdot Z_{k\min}} \end{aligned}$$

Infine dai valori delle correnti massime di guasto si ricavano i valori di cresta delle correnti:

$$I_p = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k\max}$$

$$I_{p1N} = k \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1N\max}$$

$$I_{p1PE} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k1PE\max}$$

$$I_{p2} = \kappa \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2\max}$$

dove:

$$\kappa \approx 1.02 + 0.98 \cdot e^{-3 \cdot \frac{R_d}{X_d}}$$

Calcolo della corrente di cresta per guasto trifase secondo la norma IEC 61363-1: Electrical installations of ships. Se richiesto, I_p può essere calcolato applicando il metodo semplificato della norma riportato al paragrafo 6.2.5 Neglecting short-circuit current decay. Esso prevede l'utilizzo di un coefficiente $k = 1.8$ che tiene conto della massima asimmetria della corrente dopo il primo semiperiodo di guasto.

Calcolo delle correnti minime di cortocircuito

Il calcolo delle correnti di cortocircuito minime viene condotto come descritto nella norma CEI EN



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

60909-0 par 7.1.2 per quanto riguarda:

- guasti con contributo della fornitura e dei generatori. Il contributo dei generatori è in regime permanente per i guasti trifasi 'vicini', mentre per i guasti 'lontani' o asimmetrici si considera il contributo subtransitorio;
- la tensione nominale viene moltiplicata per il fattore di tensione Cmin, che può essere 0.95 se Cmax = 1.05, oppure 0.90 se Cmax = 1.10 (Tab. 1 della norma CEI EN 60909-0); in media e alta tensione il fattore Cmin è pari a 1;

Per la temperatura dei conduttori si può scegliere tra:

- la norma FD C15-500, per cui vengono determinate le resistenze alla temperatura limite dell'isolante in servizio ordinario del cavo; con protezione di tipo fusibile la temperatura è la media con la temperatura di fine guasto. Vedere Tableau 3 della norma per maggiori dettagli.
- la norma CEI EN 60909-0, che indica le temperature alla fine del guasto.

Da queste è possibile calcolare le resistenze alla sequenza diretta e omopolare alla temperatura relativa all'isolamento del cavo:

$$R_{d\ max} = R_d \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$R_{0N\ max} = R_{0N} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$R_{0PE\ max} = R_{0PE} \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

Queste, sommate alle resistenze a monte, danno le resistenze massime.

Valutate le impedenze mediante le stesse espressioni delle impedenze di guasto massime, si possono calcolare le correnti di cortocircuito trifase I_{k1min} e fase terra, espresse in kA:

$$\begin{aligned} I_{k\ min} &= \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k\ max}} \\ I_{k1N\ min} &= \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1N\ max}} \\ I_{k1PE\ min} &= \frac{0.95 \cdot V_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{k1PE\ max}} \\ I_{k2\ min} &= \frac{0.95 \cdot V_n}{2 \cdot Z_{k\ max}} \end{aligned}$$

Calcolo guasti bifase-neutro e bifase-terra

Riportiamo le formule utilizzate per il calcolo dei guasti. Chiamiamo con Z_d la impedenza diretta della rete, con Z_i l'impedenza inversa, e con Z_0 l'impedenza omopolare.

Nelle formule riportate in seguito, Z_0 corrisponde all'impedenza omopolare fase-neutro o fase-terra.



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

$$I_{k2} = \left| -j \cdot V_n \cdot \frac{Z_0 - \alpha \cdot Z_i}{Z_d \cdot Z_i + Z_d \cdot Z_0 + Z_i \cdot Z_0} \right|$$

e la corrente di picco:

$$I_{p2} = k \cdot \sqrt{2} \cdot I_{k2 \max}$$

Scelta delle protezioni

La scelta delle protezioni viene effettuata verificando le caratteristiche elettriche nominali delle condutture ed i valori di guasto; in particolare le grandezze che vengono verificate sono:

- corrente nominale, secondo cui si è dimensionata la conduttura;
- numero poli;
- tipo di protezione;
- tensione di impiego, pari alla tensione nominale della utenza;
- potere di interruzione, il cui valore dovrà essere superiore alla massima corrente di guasto a monte dell'utenza $I_{km \max}$;
- taratura della corrente di sovracorrente, il cui valore deve provocare l'interruzione automatica del dispositivo di protezione, entro il tempo definito nella Tabella 41.1 in funzione della tensione nominale U_0 o entro i 5s per garantire la protezione contro i contatti indiretti.

Verifica della protezione a cortocircuito delle condutture

Secondo la norma 64-8 par.434.3 "Caratteristiche dei dispositivi di protezione contro i cortocircuiti.", le caratteristiche delle apparecchiature di protezione contro i cortocircuiti devono soddisfare a due condizioni:

- il potere di interruzione non deve essere inferiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione (a meno di protezioni adeguate a monte);
- la caratteristica di intervento deve essere tale da impedire che la temperatura del cavo non oltrepassi, in condizioni di guasto in un punto qualsiasi, la massima consentita.

La prima condizione viene considerata in fase di scelta delle protezioni. La seconda invece può essere tradotta nella relazione:

$$I^2 \cdot t \leq K^2 S^2$$

ossia in caso di guasto l'energia specifica sopportabile dal cavo deve essere maggiore o uguale a quella lasciata passare dalla protezione.

La norma CEI al par. 533.3 "Scelta dei dispositivi di protezioni contro i cortocircuiti" prevede pertanto un confronto tra le correnti di guasto minima (a fondo linea) e massima (inizio linea) con i punti di intersezione tra le curve. Le condizioni sono pertanto:

- a) Le intersezioni sono due:
- $I_{ccmin} \geq I_{inters \min}$ (quest'ultima riportata nella norma come I_a);



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

- $I_{ccmax} \leq I_{inters \ max}$ (quest'ultima riportata nella norma come I_b).
- b) L'intersezione è unica o la protezione è costituita da un fusibile:
 - $I_{ccmin} \geq I_{inters \ min}$.
- c) L'intersezione è unica e la protezione comprende un magnetotermico:
 - $I_{cc \ max} \leq I_{inters \ max}$.

Sono pertanto verificate le relazioni in corrispondenza del guasto, calcolato, minimo e massimo. Nel caso in cui le correnti di guasto escano dai limiti di esistenza della curva della protezione il controllo non viene eseguito.

Note:

- La rappresentazione della curva del cavo è una iperbole con asintoti $K^2 S^2$ e la I_z dello stesso.
- La verifica della protezione a cortocircuito eseguita dal software consiste in una verifica qualitativa, in quanto le curve vengono inserite riprendendo i dati dai grafici di catalogo e non direttamente da dati di prova; la precisione con cui vengono rappresentate è relativa.

Verifica di selettività

E' verificata la selettività tra protezioni mediante la sovrapposizione delle curve di intervento. I dati forniti dalla sovrapposizione, oltre al grafico sono:

- Corrente I_a di intervento in corrispondenza ai massimi tempi di interruzione previsti dalla CEI 64-8: pertanto viene sempre data la corrente ai 5s (valido per le utenze di distribuzione o terminali fisse) e la corrente ad un tempo determinato tramite la tabella 41.1 della CEI 64.8 par 413.3.2.2. Fornendo una fascia di intervento delimitata da una caratteristica limite superiore e una caratteristica limite inferiore, il tempo di intervento viene dato in corrispondenza alla caratteristica limite inferiore. Tali dati sono forniti per la protezione a monte e per quella a valle;
- Tempo di intervento in corrispondenza della minima corrente di guasto alla fine dell'utenza a valle: minimo per la protezione a monte (determinato sulla caratteristica limite inferiore) e massimo per la protezione a valle (determinato sulla caratteristica limite superiore);
- Rapporto tra le correnti di intervento magnetico: delle protezioni;
- Corrente al limite di selettività: ossia il valore della corrente in corrispondenza all'intersezione tra la caratteristica limite superiore della protezione a valle e la caratteristica limite inferiore della protezione a monte (CEI 23.3 par 2.5.14).
- Selettività: viene indicato se la caratteristica della protezione a monte si colloca sopra alla caratteristica della protezione a valle (totale) o solo parzialmente (parziale a sovraccarico se l'intersezione tra le curve si ha nel tratto termico).
- Selettività cronometrica: con essa viene indicata la differenza tra i tempi di intervento delle protezioni in corrispondenza delle correnti di cortocircuito in cui è verificata.

Nelle valutazioni si deve tenere conto delle tolleranze sulle caratteristiche date dai costruttori.

Quando possibile, alla selettività grafica viene affiancata la selettività tabellare tramite i valori forniti



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

dalle case costruttrici. I valori forniti corrispondono ai limiti di selettività in A relativi ad una coppia di protezioni poste una a monte dell'altra. La corrente di guasto minima a valle deve risultare inferiore a tale parametro per garantire la selettività.

Protezione contro i contatti indiretti

Secondo la norma 64-8 par. 411.3, un dispositivo di protezione deve interrompere automaticamente l'alimentazione per proteggere contro i contatti indiretti i circuiti e i componenti elettrici, in modo che, in caso di guasto, non possa persistere una tensione di contatto pericolosa per una persona. E' definita la tensione di contatto limite convenzionale a 50 V in c.a. e 120 V in c.c. non ondulata, oltre la quale esiste pericolo. Tuttavia, in alcune circostanze, è possibile superare tale valore purché la protezione intervenga entro 5 secondi o tempi definiti dalla norma, a seconda del sistema elettrico adottato.

Sistemi TN

Tutte le masse dell'impianto devono essere collegate al punto di messa a terra del sistema di alimentazione con conduttori di protezione che devono essere messi a terra in corrispondenza o in prossimità di ogni trasformatore o generatore di alimentazione.

La norma richiede che deve essere soddisfatta la condizione:

$$Z_s \cdot I_a \leq U_0$$

dove:

U_0 è la tensione nominale verso terra;

Z_s è l'impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente, ed in Ampère corrisponde alla variabile $I_{k1}(ft) \max$;

I_a è la corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione, entro il tempo definito nella Tab. 41.1 della norma.

Il software verifica che:

$$I_a \leq I_{a \text{ c.i.}} = \frac{U_0}{Z_s}$$

Dove $I_a \text{ c.i.}$ è una variabile di Ampère (Corrente contatti indiretti I_a) utilizzata per il confronto con i valori di sgancio delle protezioni.

$I_a \text{ c.i.}$ normalmente è pari alla corrente di guasto a terra $I_{k1}(ft) \min$ calcolata dal software.

Esso calcola anche la corrente:

$$I_{50V} = \frac{50}{Z_E}$$

dove Z_E è l'impedenza che collega la massa del dispositivo al punto di messa a terra del sistema.

$I_a \text{ c.i.}$ assume il valore di I_{50V} se quest'ultima è maggiore della $I_{k1}(ft) \min$, in pratica si accettano correnti di sgancio superiori fino al valore che porta le masse alla tensione limite convenzionale, quindi:



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

$$I_{a.c.i.} = \max\left(\frac{50}{Z_E}, \frac{U_0}{Z_s}\right)$$

Se richiesto dal progetto, è possibile imporre a ciascuna utenza il valore di $I_{a.c.i.}$ a I_{50V} o I_{25V} e assicurare di non superare mai le tensioni di contatto limite.

Per i sistemi TN-C, il software verifica la continuità del PEN e che non vi siano protezioni o sezionatori inseriti nel conduttore.

Sistemi TT

Tutte le masse protette contro i contatti indiretti dallo stesso dispositivo di protezione devono essere collegate allo stesso impianto di terra.

Il punto neutro di ogni trasformatore o di ogni generatore deve essere collegato a terra, in modo da permettere l'interruzione dell'alimentazione al primo guasto franco su una massa collegata al dispersore di resistenza di terra R_E .

I dispositivi di protezione devono essere a corrente differenziale e deve essere soddisfatta la condizione:

$$R_A \cdot I_{dn} \leq U_L$$

dove:

R_A è la resistenza del dispersore dell'impianto di terra, al quale il software aggiunge anche l'impedenza dei cavi di protezione che collegano la massa protetta, calcolando la variabile Z_A ;

I_{dn} è la corrente nominale differenziale;

U_L è la tensione limite convenzionale (normalmente 50 V).

Il software verifica che:

$$I_{dn} \leq I_{a.c.i.} = \frac{U_L}{Z_A}$$

Per completezza, quando il software possiede tutti gli elementi per calcolare la corrente di circolazione di un guasto a terra, ossia la $I_{k1(ft) \min}$, allora $I_{a.c.i.}$ è scelta tra la maggiore delle due correnti, similmente al sistema TN:

$$I_{a.c.i.} = \max\left(\frac{U_L}{Z_A}, \frac{U_0}{Z_s}\right)$$

Ovviamente, per la normativa italiana, il dispositivo di protezione deve essere solo a corrente differenziale.

Sistemi IT

Nei sistemi IT le parti attive devono essere isolate da terra oppure essere collegate a terra attraverso un'impedenza di valore sufficientemente elevato.

Le masse devono essere messe a terra, e nel caso di un singolo guasto a terra, deve essere



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

soddisfatta la seguente condizione:

$$R_A \cdot I_d \leq U_L$$

dove:

R_A è la resistenza del dispersore, al quale il software aggiunge anche l'impedenza dei cavi di protezione che collegano la massa protetta, calcolando la variabile Z_A ;

I_d è la corrente del primo guasto a terra, che per il software sarà pari alla corrente di guasto a terra $I_{k1}(ft)$ min nelle condizioni complessive di rete definite nel progetto.

Il software verifica che:

$$V_T = Z_A \cdot I_d \leq U_L$$

dove V_T è la tensione della massa a guasto, una variabile di Ampère che per i sistemi IT è associata al primo guasto a terra.

La norma richiede l'interruzione automatica dell'alimentazione per un secondo guasto su di un conduttore attivo differente, ovviamente appartenente alla stessa area elettrica a valle della fornitura o di un trasformatore.

Viene indicata la formula che deve essere rispettata, che in generale è la seguente:

$$2 \cdot Z_s \cdot I_a \leq U_0$$

dove:

U_0 è la tensione nominale verso terra;

Z_s è l'impedenza dell'anello di guasto che comprende la sorgente;

I_a è la corrente che provoca l'interruzione automatica del dispositivo di protezione, entro il tempo definito nella Tab. 41.1 della norma.

Il coefficiente 2 indica che il secondo guasto può manifestarsi in un circuito differente, ed in più la norma suggerisce di considerare il caso più severo, comprendendo anche i guasti sul neutro.

Il software Ampère assolve a queste indicazioni potendo scegliere tra il metodo proposto dalla norma, oppure risolvendo il seguente algoritmo:

$$I_a \leq I_{a \text{ c.i.}} = \min_{s2} \frac{U_0}{(Z_{s1} + Z_{s2})}$$

dove:

Z_{s1} è l'impedenza dell'anello di guasto della utenza in considerazione;

Z_{s2} è l'impedenza dell'anello di guasto di una seconda utenza;

$I_{a \text{ c.i.}}$ è la minima corrente di guasto, calcolata permutando tutte le utenze $s2$ appartenenti alla stessa area elettrica di $s1$.

Il valore $Max(Z_{s1} + Z_{s2})$ è memorizzato nella variabile $ZIT \text{ max}$ di Ampère.



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

I_{a c.i.} normalmente è pari alla corrente di guasto a terra *I_{k(IT)} min* calcolata dal software. Esso calcola anche la corrente:

$$I_{50V} = \frac{50}{Z_A}$$

dove Z_A è l'impedenza che collega la massa del dispositivo al punto di messa a terra del sistema.

I_{a c.i.} assume il valore di *I_{50V}* se quest'ultima è maggiore della *I_{k(IT)} min*, in pratica si accettano correnti di sgancio superiori fino al valore che portano le masse alla tensione limite convenzionale, quindi:

$$I_{a c.i.} = \max\left(\frac{50}{Z_A}, \frac{U_0}{Z_{IT max}}\right)$$

Nota. Il software permette di applicare il punto 411.3.2 della CEI 64-8, e quindi validare a contatti indiretti una utenza che presenta, in caso di guasto, un valore di tensione inferiore alla tensione limite convenzionale. In pratica, a differenza di quanto spiegato finora, le tarature delle protezioni possono essere superiori anche alla corrente *I_{50V}*.

Riferimenti normativi

Norme di riferimento per la Bassa tensione:

- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 11-20 IVa Ed. 2000-08: Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti I e II categoria.
- CEI EN 60909-0 IIIa Ed. (IEC 60909-0:2016-12): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle correnti.
- IEC 60909-4 First ed. 2000-7: Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 4: Esempi per il calcolo delle correnti di cortocircuito.
- CEI 11-28 1993 Ia Ed. (IEC 781): Guida d'applicazione per il calcolo delle correnti di cortocircuito nelle reti radiali e bassa tensione.
- CEI IEC 61660-1 Ia Ed. 1997-06: Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations. Part 1: Calculation of short-circuit currents.
- CEI EN 60947-2 (CEI 17-5) Ed. 2020-07: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.
- CEI 20-91 2010: Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici.
- CEI EN 60898-1 (CEI 23-145) 2019: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.
- CEI EN 60898-2 (CEI 23-3/2) 2007: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari Parte 2: Interruttori per funzionamento in corrente alternata e in corrente continua.
- CEI 64-8 Ed. 2024: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua.



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

- IEC 364-5-523: Wiring system. Current-carrying capacities.
- IEC 60364-5-52 IIIa Ed. 2009: Electrical Installations of Buildings - Part 5-52: Selection and Erection of Electrical Equipment - Wiring Systems.
- CEI UNEL 35016 2016: Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011).
- CEI UNEL 35023 2020: Cavi di energia per tensione nominale U uguale ad 1 kV - Cadute di tensione.
- CEI UNEL 35024/1 2020: Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35024/2 1997: Cavi elettrici ad isolamento minerale per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa in aria.
- CEI UNEL 35026 2000: Cavi elettrici con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata.
- CEI UNEL 01433 1973: Portate di corrente per barre piatte lucide di rame elettrolitico a spigoli vivi in aria.
- CEI EN 61439 2012: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT).
- CEI 17-43 IIa Ed. 2000: Metodo per la determinazione delle sovratemperature, mediante estrapolazione, per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) non di serie (ANS).
- CEI 23-51 2016: Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
- NF C 15-100 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e declassamento dei cavi secondo norme francesi.
- FD C 15-500 Janvier 2020: Installations électriques à basse tension – Détermination des sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection à l'aide de logiciels de calcul.
- UNE 20460 Calcolo di impianti elettrici in bassa tensione e relative tabelle di portata e declassamento (UNE 20460-5-523) dei cavi secondo regolamento spagnolo.
- British Standard BS 7671:2008: Requirements for Electrical Installations;
- ABNT NBR 5410, Segunda edição 2004: Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 16612, Segunda edição 2020: Cabos de potência para sistemas fotovoltaicos, não halogenados, isolados, com cobertura — Requisitos de desempenho;

Norme di riferimento per la Media tensione

- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 99-2 (CEI EN 61936-1) 2011: Impianti con tensione superiore a 1 kV in c.a.
- CEI 11-17 IIIa Ed. 2006: Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo.
- CEI-UNEL 35027 IIa Ed. 2009: Cavi di energia per tensione nominale U da 1 kV a 30 kV.
- CEI 99-4 2014: Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale.



Relazione di calcolo

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE
SPA

- CEI 17-1 VIIa Ed. (CEI EN 62271-100) 2013: Apparecchiatura ad alta tensione Parte 100: Interruttori a corrente alternata.
- CEI 17-130 (CEI EN 62271-103) 2012: Apparecchiatura ad alta tensione Parte 103: Interruttori di manovra e interruttori di manovra sezionatori per tensioni nominali superiori a 1 kV fino a 52 kV compreso.
- IEC 60502-2 2014: Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV – Part 2.
- IEC 61892-4 IIa Ed. 2019-04: Mobile and fixed offshore units – Electrical installations. Part 4: Cables.
- IEEE Std 1584-2018: IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard Calculations.



Protezioni e cavi

Commessa: COMPLESSO ARCHITETTONICO SAN PAOLO

Descrizione: CANTIERE 1 PRIMO PIANO ALA OVEST

Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Responsabile: MIRCO COMASTRI

Data: 10/02/2026

Alimentazioni: BT 400V SISTEMA ELETTRICO TT

Tipo di quadro:

Grado di protezione: IP4X

Materiali usati: ISOLANTE

Riferimenti:

Operatore:

Note:



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	Tab. posa
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	Tipo posa

LOCALE CONTATORI QFR

Desc. quadro	QUADRO FORNITURA RISTORANTE	Iccmax	0 kA	Vn	400 V	Norma
Matricola		Ipkmx	0 kA	InA	0 A	EN 61439-1
Tipo involucro		Pot. diss. P	0 W	Frq. ing.	50 Hz	
QFR.0						 CEI-UNEL 35024/1
	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3x(1x185)+1x95+1G95	3	HEPR	417	
QFR.1	BTICINO	MT+D		36	250	 CEI-UNEL 35024/1
	MEGATIKER MA250E LSI + MEGATIKER GS250 sottop	4	E	Icu - EN 60947	1250	
	250 A	AS		36 >= 14,7 kA	0,03	
	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3x(1x185)+1x95+1G95	70	HEPR	266,5	

PIANO -1 QG-1P

Desc. quadro		Iccmax	0 kA	Vn	400 V	Norma
Matricola		Ipkmx	0 kA	InA	0 A	EN 61439-1
Tipo involucro		Pot. diss. P	0 W	Frq. ing.	50 Hz	
QG-1P.0	SCHNEIDER ELECTRIC	IMS				
	Compact INS250	4				



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
QG-1P.1	SCHNEIDER ELECTRIC	MT+D		200	175	
	NSX250R TM250D + RH99M r.m.- 240V	4		Icu - EN 60947	2500	
	175 A			200 >= 9,59 kA	0,03	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	4x70+1G35	150	HEPR	194	5A - cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura
QG-1P.2	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 4 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	80	HEPR	21,5	12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
QG-1P.3	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 4 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	80	HEPR	21,5	12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
QG-1P.4	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 4 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	80	HEPR	21,5	12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
QG-1P.5	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 4 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	80	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
QG-1P.6	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 4 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	80	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate

PIANO +1 Q+1P

Desc. quadro	QUADRO 1 PIANO	Iccmax	0 kA	Vn	400 V	Norma
Matricola		Ipkmx	0 kA	InA	0 A	EN 61439-1
Tipo involucro		Pot. diss. P	0 W	Frq. ing.	50 Hz	
Q+1P.0	BTICINO	MT		25	200	
	MEGATIKER M2 250B	4		Icu - EN 60947	2000	
	200 A			25 >= 3,73 kA		
Q+1P.1	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	80	
	C120N-C	4		Icu - EN 60947	800	
	80 A			10 >= 3,73 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	5G35	6	HEPR	95,6	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
Q+1P.2	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Q+1P.3	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Q+1P.4	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Q+1P.5	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
Q+1P.6	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Q+1P.7	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Q+1P.8	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Q+1P.9	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
Q+1P.10	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Q+1P.11	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Q+1P.12	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate
Q+1P.13	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
Q+1P.14	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	20	16	
	iC60N-C - 16A	2		Icu - EN 60947	160	
	16 A			20 >= 1,74 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	3G2.5	30	HEPR	21,5	CEI-UNEL 35024/1 12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate

PIANO +1 QS 1

Desc. quadro		Iccmax	0 kA	Vn	231 V	Norma
Matricola		Ipkmax	0 kA	InA	0 A	EN 61439-1
Tipo involucro		Pot. diss. P	0 W	Frq. ing.	50 Hz	
QS 1.0	SCHNEIDER ELECTRIC	MT+D	C	4,5	20	
	iC40a-C + Vigi iC60 A 0,03 A	1N + 2		Ics - EN 60947	200	
	20 A	A		4,5 >= 0,176 kA	0,03	
QS 1.1	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	16	
	iC60a-C - 16A	2		Ics - EN 60947	160	
	16 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
QS 1.2	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	16	
	iC60a-C - 16A	2		Ics - EN 60947	160	
	16 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 1.3	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 1.4	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 1.5	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
			Lc [m]			Tab. posa Tipo posa

PIANO +1 QS 2

Desc. quadro		Iccmax	0 kA	Vn	231 V	Norma
Matricola		Ipkmax	0 kA	InA	0 A	EN 61439-1
Tipo involucro		Pot. diss. P	0 W	Frq. ing.	50 Hz	
QS 2.0	SCHNEIDER ELECTRIC	MT+D	C	4,5	20	
	iC40a-C + Vigi iC60 A 0,03 A	1N + 2		Ics - EN 60947	200	
	20 A	A		4,5 >= 0,176 kA	0,03	
QS 2.1	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	16	
	iC60a-C - 16A	2		Ics - EN 60947	160	
	16 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 2.2	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	16	
	iC60a-C - 16A	2		Ics - EN 60947	160	
	16 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
QS 2.3	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 2.4	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 2.5	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
			Lc [m]			Tab. posa
						Tipo posa

PIANO +1 QS 3

Desc. quadro		Iccmax	0 kA	Vn	231 V	Norma
Matricola		Ipkmax	0 kA	InA	0 A	EN 61439-1
Tipo involucro		Pot. diss. P	0 W	Frq. ing.	50 Hz	
QS 3.0	SCHNEIDER ELECTRIC	MT+D	C	4,5	20	
	iC40a-C + Vigi iC60 A 0,03 A	1N + 2		Ics - EN 60947	200	
	20 A	A		4,5 >= 0,176 kA	0,03	
QS 3.1	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	16	
	iC60a-C - 16A	2		Ics - EN 60947	160	
	16 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 3.2	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	16	
	iC60a-C - 16A	2		Ics - EN 60947	160	
	16 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
QS 3.3	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 3.4	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 3.5	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
			Lc [m]			Tab. posa
						Tipo posa

PIANO +1 QS 4

Desc. quadro		Iccmax	0 kA	Vn	231 V	Norma
Matricola		Ipkmax	0 kA	InA	0 A	EN 61439-1
Tipo involucro		Pot. diss. P	0 W	Frq. ing.	50 Hz	
QS 4.0	SCHNEIDER ELECTRIC	MT+D	C	4,5	20	
	iC40a-C + Vigi iC60 A 0,03 A	1N + 2		Ics - EN 60947	200	
	20 A	A		4,5 >= 0,176 kA	0,03	
QS 4.1	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	16	
	iC60a-C - 16A	2		Ics - EN 60947	160	
	16 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 4.2	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	16	
	iC60a-C - 16A	2		Ics - EN 60947	160	
	16 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
QS 4.3	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 4.4	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 4.5	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
			Lc [m]			Tab. posa
						Tipo posa

PIANO +1 QS 5

Desc. quadro		Iccmax	0 kA	Vn	231 V	Norma
Matricola		Ipkmax	0 kA	InA	0 A	EN 61439-1
Tipo involucro		Pot. diss. P	0 W	Frq. ing.	50 Hz	
QS 5.0	SCHNEIDER ELECTRIC	MT+D	C	4,5	20	
	iC40a-C + Vigi iC60 A 0,03 A	1N + 2		Ics - EN 60947	200	
	20 A	A		4,5 >= 0,176 kA	0,03	
QS 5.1	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	16	
	iC60a-C - 16A	2		Ics - EN 60947	160	
	16 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 5.2	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	16	
	iC60a-C - 16A	2		Ics - EN 60947	160	
	16 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati



Protezioni e cavi

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Costruttore	Tipo	Curva	PdI [kA]	Ith [A]	Posa cavo
	Sigla	Poli		Norma	Imag [A]	
	Ith [A]	Cl. impiego		Verif. PdI	Idn [A]	
	Designazione	Formazione		Isolante	Iz [A]	
QS 5.3	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 5.4	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati
QS 5.5	SCHNEIDER ELECTRIC	MT	C	10	10	
	iC60a-C - 10A	2		Ics - EN 60947	100	
	10 A			10 >= 0,176 kA		
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	2x(1x2.5)+1G2.5	10	HEPR	26	CEI-UNEL 35024/1 1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati



Cavetteria

Commessa: COMPLESSO ARCHITETTONICO SAN PAOLO

Descrizione: CANTIERE 1 PRIMO PIANO ALA OVEST

Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Responsabile: MIRCO COMASTRI

Data: 10/02/2026

Alimentazioni: BT 400V SISTEMA ELETTRICO TT

Tipo di quadro:

Grado di protezione: IP4X

Materiali usati: ISOLANTE

Riferimenti:

Operatore:

Note:



Cavetteria

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Formazione	Materiale	Lc [m]	Iz [A]	T (Ib) [°C]	Tamb [°C]	CdtT (Ib) [%]	Posa cavo
	Designazione	Isolante	Pross.	k decl.	T (In) [°C]	K²S² F [A²s]	CdtT (In) [%]	
	Tab. posa	Tipo posa						

LOCALE CONTATORI QFR

QFR.0	3x(1x185)+1x95+1G95	RAME	3	417	30	30	0,002	
	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	40,7	6,999*10 ⁸	0,04	
	CEI-UNEL 35024/1	3 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su pareti						
QFR.1	3x(1x185)+1x95+1G95	RAME	70	266,5	30,2	30	0,075	
	FG16M16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	9	0,5	82,8	6,999*10 ⁸	1,37	
	CEI-UNEL 35024/1	13 - cavi unipolari con guaina, con o senza armatura su passerelle perforate						

PIANO -1 QG-1P

QG-1P.1	4x70+1G35	RAME	150	194	30,5	30	0,521	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	78,8	1,002*10 ⁸	6,06	
	CEI-UNEL 35024/1	5A - cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura						
QG-1P.2	3G2.5	RAME	80	21,5	34,1	30	3,64	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	11,7	
	CEI-UNEL 35024/1	12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate						
QG-1P.3	3G2.5	RAME	80	21,5	34,1	30	3,66	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	11,7	
	CEI-UNEL 35024/1	12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate						
QG-1P.4	3G2.5	RAME	80	21,5	34,1	30	3,66	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	11,7	
	CEI-UNEL 35024/1	12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate						



Cavetteria

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Formazione	Materiale	Lc [m]	Iz [A]	T (Ib) [°C]	Tamb [°C]	CdtT (Ib) [%]	Posa cavo
	Designazione	Isolante	Pross.	k decl.	T (In) [°C]	K²S² F [A²s]	CdtT (In) [%]	
	Tab. posa	Tipo posa						
QG-1P.5	3G2.5	RAME	80	21,5	34,1	30	3,66	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	11,7	
	CEI-UNEL 35024/1		12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate					
QG-1P.6	3G2.5	RAME	80	21,5	34,1	30	3,66	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	11,7	
	CEI-UNEL 35024/1		12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate					
PIANO +1 Q+1P								
Q+1P.1	5G35	RAME	6	95,6	30	30	0,522	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	72,1	2,505*10 ⁷	6,2	
	CEI-UNEL 35024/1		12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate					
Q+1P.2	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,18	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/1		12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate					
Q+1P.3	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,33	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/1		12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate					
Q+1P.4	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,15	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/1		12 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate					



Cavetteria

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Formazione	Materiale	Lc [m]	Iz [A]	T (Ib) [°C]	Tamb [°C]	CdtT (Ib) [%]	Posa cavo
	Designazione	Isolante	Pross.	k decl.	T (In) [°C]	K²S² F [A²s]	CdtT (In) [%]	
	Tab. posa	Tipo posa						
Q+1P.5	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,33	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/112 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate							
Q+1P.6	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,33	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/112 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate							
Q+1P.7	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,15	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/112 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate							
Q+1P.8	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,18	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/112 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate							
Q+1P.9	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,18	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/112 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate							
Q+1P.10	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,33	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/112 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate							
Q+1P.11	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,18	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/112 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate							



Cavetteria

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Formazione	Materiale	Lc [m]	Iz [A]	T (Ib) [°C]	Tamb [°C]	CdtT (Ib) [%]	Posa cavo
	Designazione	Isolante	Pross.	k decl.	T (In) [°C]	K²S² F [A²s]	CdtT (In) [%]	
	Tab. posa	Tipo posa						
Q+1P.12	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,15	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/112 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate							
Q+1P.13	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,15	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/112 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate							
Q+1P.14	3G2.5	RAME	30	21,5	31,5	30	1,33	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	4	0,65	63,4	1,278*10 ⁵	9,9	
	CEI-UNEL 35024/112 - cavi multipolari con o senza armatura su passerelle non perforate							

PIANO +1 QS 1

QS 1.1	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30,5	30	3,83	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	52,7	1,278*10 ⁵	12,9	
	CEI-UNEL 35024/1	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati						
QS 1.2	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30,5	30	3,83	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	52,7	1,278*10 ⁵	12,9	
	CEI-UNEL 35024/1	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati						
QS 1.3	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,67	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/1	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati						



Cavetteria

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Formazione	Materiale	Lc [m]	Iz [A]	T (Ib) [°C]	Tamb [°C]	CdtT (Ib) [%]	Posa cavo
	Designazione	Isolante	Pross.	k decl.	T (In) [°C]	K²S² F [A²s]	CdtT (In) [%]	
	Tab. posa	Tipo posa						
QS 1.4	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,65	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 1.5	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,64	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
PIANO +1 QS 2								
QS 2.1	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30,5	30	3,85	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	52,7	1,278*10 ⁵	12,9	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 2.2	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30,5	30	3,85	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	52,7	1,278*10 ⁵	12,9	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 2.3	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,7	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 2.4	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,68	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							



Cavetteria

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Formazione	Materiale	Lc [m]	Iz [A]	T (Ib) [°C]	Tamb [°C]	CdtT (Ib) [%]	Posa cavo
	Designazione	Isolante	Pross.	k decl.	T (In) [°C]	K²S² F [A²s]	CdtT (In) [%]	
	Tab. posa	Tipo posa						
QS 2.5	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,66	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
PIANO +1 QS 3								
QS 3.1	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30,5	30	3,85	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	52,7	1,278*10 ⁵	12,9	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 3.2	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30,5	30	3,85	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	52,7	1,278*10 ⁵	12,9	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 3.3	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,69	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 3.4	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,67	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 3.5	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,66	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							



Cavetteria

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Formazione	Materiale	Lc [m]	Iz [A]	T (Ib) [°C]	Tamb [°C]	CdtT (Ib) [%]	Posa cavo
	Designazione	Isolante	Pross.	k decl.	T (In) [°C]	K²S² F [A²s]	CdtT (In) [%]	
	Tab. posa	Tipo posa						

PIANO +1 QS 4

QS 4.1	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30,5	30	3,85	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	52,7	1,278*10 ⁵	12,9	
	CEI-UNEL 35024/1		1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati					
QS 4.2	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30,5	30	3,85	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	52,7	1,278*10 ⁵	12,9	
	CEI-UNEL 35024/1		1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati					
QS 4.3	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,7	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/1		1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati					
QS 4.4	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,68	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/1		1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati					
QS 4.5	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,66	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10 ⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/1		1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati					

PIANO +1 QS 5

QS 5.1	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30,5	30	3,85	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	52,7	1,278*10 ⁵	12,9	
	CEI-UNEL 35024/1	1 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati						



Cavetteria

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Formazione	Materiale	Lc [m]	Iz [A]	T (Ib) [°C]	Tamb [°C]	CdtT (Ib) [%]	Posa cavo
	Designazione	Isolante	Pross.	k decl.	T (In) [°C]	K²S² F [A²s]	CdtT (In) [%]	
	Tab. posa	Tipo posa						
QS 5.2	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30,5	30	3,85	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	52,7	1,278*10⁵	12,9	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 5.3	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,69	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 5.4	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,67	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							
QS 5.5	2x(1x2.5)+1G2.5	RAME	10	26	30	30	3,66	
	FG16OM16 0.6/1 kV Cca-s1b,d1,a1	HEPR	1	1	38,9	1,278*10⁵	12,5	
	CEI-UNEL 35024/11 - cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati							



Correnti di guasto sistemi monofase

Commessa: COMPLESSO ARCHITETTONICO SAN PAOLO

Descrizione: CANTIERE 1 PRIMO PIANO ALA OVEST

Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Responsabile: MIRCO COMASTRI

Data: 10/02/2026

Alimentazioni: BT 400V SISTEMA ELETTRICO TT

Tipo di quadro:

Grado di protezione: IP4X

Materiali usati: ISOLANTE

Riferimenti:

Operatore:

Note:



Correnti di guasto sistemi monofase

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Imagmax [A]	Ikm max [kA]	Ikv max [kA]	Ik1fnmax [kA]	Ip1fn [kA]	Ik1fnmin [kA]	Ik1ftmax [kA]	Ip1ft [kA]	Ik1ftmin [kA]	IkITmax [kA]	IkITmin [kA]
--------	----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------	------------------	------------------	------------	------------------	-----------------	-----------------

LOCALE CONTATORI QFR

QFR.0	5540	15	14,7	5,9	11,9	5,54					
QFR.1	3022	14,7	9,59	4	11,5	3,02					

PIANO -1 QG-1P

QG-1P.0	3022	9,59	9,59	4	6,64	3,02					
QG-1P.1	985,2	9,59	3,73	1,74	6,64	0,985					
QG-1P.2	87,5	4	0,176	0,176	2,74	0,088					
QG-1P.3	87,5	4	0,176	0,176	2,74	0,088					
QG-1P.4	87,5	4	0,176	0,176	2,74	0,088					
QG-1P.5	87,5	4	0,176	0,176	2,74	0,088					
QG-1P.6	87,5	4	0,176	0,176	2,74	0,088					

PIANO +1 Q+1P

Q+1P.0	985,2	3,73	3,73	1,74	2,52	0,985					
Q+1P.1	933	3,73	3,55	1,66	2,49	0,933					
Q+1P.2	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.3	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.4	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.5	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.6	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					



Correnti di guasto sistemi monofase

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Imagmax [A]	Ikm max [kA]	Ikv max [kA]	Ik1fnmax [kA]	Ip1fn [kA]	Ik1fnmin [kA]	Ik1ftmax [kA]	Ip1ft [kA]	Ik1ftmin [kA]	IkITmax [kA]	IkITmin [kA]
Q+1P.7	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.8	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.9	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.10	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.11	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.12	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.13	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					
Q+1P.14	193,4	1,74	0,386	0,386	1,55	0,193					

PIANO +1 QS 1

QS 1.0	87,5	0,176	0,176	0,176	0,254	0,088					
QS 1.1	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 1.2	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 1.3	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 1.4	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 1.5	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					

PIANO +1 QS 2

QS 2.0	87,5	0,176	0,176	0,176	0,254	0,088					
QS 2.1	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 2.2	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					



Correnti di guasto sistemi monofase

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Imagmax [A]	Ikm max [kA]	Ikv max [kA]	Ik1fnmax [kA]	Ip1fn [kA]	Ik1fnmin [kA]	Ik1ftmax [kA]	Ip1ft [kA]	Ik1ftmin [kA]	IkITmax [kA]	IkITmin [kA]
QS 2.3	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 2.4	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 2.5	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					

PIANO +1 QS 3

QS 3.0	87,5	0,176	0,176	0,176	0,254	0,088					
QS 3.1	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 3.2	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 3.3	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 3.4	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 3.5	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					

PIANO +1 QS 4

QS 4.0	87,5	0,176	0,176	0,176	0,254	0,088					
QS 4.1	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 4.2	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 4.3	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 4.4	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 4.5	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					

PIANO +1 QS 5

QS 5.0	87,5	0,176	0,176	0,176	0,254	0,088					
--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--



Correnti di guasto sistemi monofase

Data: 10/02/2026
 Responsabile: MIRCO COMASTRI
 Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Imagmax [A]	Ikm max [kA]	Ikv max [kA]	Ik1fnmax [kA]	Ip1fn [kA]	Ik1fnmin [kA]	Ik1ftmax [kA]	Ip1ft [kA]	Ik1ftmin [kA]	IkITmax [kA]	IkITmin [kA]
QS 5.1	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 5.2	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 5.3	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 5.4	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					
QS 5.5	78	0,176	0,157	0,157	0,254	0,078					



Correnti di guasto sistemi trifase

Commessa: COMPLESSO ARCHITETTONICO SAN PAOLO

Descrizione: CANTIERE 1 PRIMO PIANO ALA OVEST

Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Responsabile: MIRCO COMASTRI

Data: 10/02/2026

Alimentazioni: BT 400V SISTEMA ELETTRICO TT

Tipo di quadro:

Grado di protezione: IP4X

Materiali usati: ISOLANTE

Riferimenti:

Operatore:

Note:



Correnti di guasto sistemi trifase

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Ikm max [kA]	/_Ikm max	Ikm max by	DeltaIkm max [kA]	Ikv max [kA]	Ik1ftmax [kA]	Ip1ft [kA]	Ik1ftmin [kA]	Ik2ftmax [kA]	Ip2ft [kA]	Ik2ftmin [kA]
	Imagmax [A]	/_Imagmax	Ik max [kA]	Ip [kA]	Ik min [kA]	Ik1fnmax [kA]	Ip1fn [kA]	Ik1fnmin [kA]	Ik2max [kA]	Ip2 [kA]	Ik2min [kA]

LOCALE CONTATORI QFR

QFR.0	15	0,3	Trifase	0	14,7						
	5540	0,349	14,7	29,7	13,8	5,9	11,9	5,54	12,7	25,7	12
QFR.1	14,7	0,315	Trifase	0	9,59						
	3022	0,769	9,59	28,7	7,63	4	11,5	3,02	8,3	24,9	6,61

PIANO -1 QG-1P

QG-1P.0	9,59	0,523	Trifase	0	9,59						
	3022	0,769	9,59	15,9	7,63	4	6,64	3,02	8,3	13,8	6,61
QG-1P.1	9,59	0,523	Trifase	0	3,73						
	985,2	0,958	3,73	15,9	2,12	1,74	6,64	0,985	3,23	13,8	1,83
QG-1P.2	4	0,595	Fase-N	0	0,176						
	87,5	1				0,176	2,74	0,088			
QG-1P.3	4	0,595	Fase-N	0	0,176						
	87,5	1				0,176	2,74	0,088			
QG-1P.4	4	0,595	Fase-N	0	0,176						
	87,5	1				0,176	2,74	0,088			
QG-1P.5	4	0,595	Fase-N	0	0,176						
	87,5	1				0,176	2,74	0,088			
QG-1P.6	4	0,595	Fase-N	0	0,176						
	87,5	1				0,176	2,74	0,088			



Correnti di guasto sistemi trifase

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Ikm max [kA]	/_Ikm max	Ikm max by	DeltaIkm max [kA]	Ikv max [kA]	Ik1ftmax [kA]	Ip1ft [kA]	Ik1ftmin [kA]	Ik2ftmax [kA]	Ip2ft [kA]	Ik2ftmin [kA]
	Imagmax [A]	/_Imagmax	Ik max [kA]	Ip [kA]	Ik min [kA]	Ik1fnmax [kA]	Ip1fn [kA]	Ik1fnmin [kA]	Ik2max [kA]	Ip2 [kA]	Ik2min [kA]

PIANO +1 Q+1P

Q+1P.0	3,73	0,866	Trifase	0	3,73						
	985,2	0,958	3,73	4,24	2,12	1,74	2,52	0,985	3,23	3,62	1,83
Q+1P.1	3,73	0,866	Trifase	0	3,55						
	933	0,961	3,55	4,55	2	1,66	2,49	0,933	3,07	4,13	1,73
Q+1P.2	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.3	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.4	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.5	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.6	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.7	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.8	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			



Correnti di guasto sistemi trifase

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Ikm max [kA]	/_Ikm max	Ikm max by	DeltaIkm max [kA]	Ikv max [kA]	Ik1ftmax [kA]	Ip1ft [kA]	Ik1ftmin [kA]	Ik2ftmax [kA]	Ip2ft [kA]	Ik2ftmin [kA]
	Imagmax [A]	/_Imagmax	Ik max [kA]	Ip [kA]	Ik min [kA]	Ik1fnmax [kA]	Ip1fn [kA]	Ik1fnmin [kA]	Ik2max [kA]	Ip2 [kA]	Ik2min [kA]
Q+1P.9	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.10	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.11	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.12	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.13	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			
Q+1P.14	1,74	0,876	Fase-N	0	0,386						
	193,4	0,998				0,386	1,55	0,193			

PIANO +1 QS 1

QS 1.0	0,176	0,999	Fase-N	0	0,176						
	87,5	1				0,176	0,254	0,088			
QS 1.1	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 1.2	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			



Correnti di guasto sistemi trifase

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Ikm max [kA]	/_Ikm max	Ikm max by	DeltaIkm max [kA]	Ikv max [kA]	Ik1ftmax [kA]	Ip1ft [kA]	Ik1ftmin [kA]	Ik2ftmax [kA]	Ip2ft [kA]	Ik2ftmin [kA]
	Imagmax [A]	/_Imagmax	Ik max [kA]	Ip [kA]	Ik min [kA]	Ik1fnmax [kA]	Ip1fn [kA]	Ik1fnmin [kA]	Ik2max [kA]	Ip2 [kA]	Ik2min [kA]
QS 1.3	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 1.4	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 1.5	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			

PIANO +1 QS 2

QS 2.0	0,176	0,999	Fase-N	0	0,176						
	87,5	1				0,176	0,254	0,088			
QS 2.1	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 2.2	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 2.3	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 2.4	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 2.5	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			



Correnti di guasto sistemi trifase

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Ikm max [kA]	/_Ikm max	Ikm max by	DeltaIkm max [kA]	Ikv max [kA]	Ik1ftmax [kA]	Ip1ft [kA]	Ik1ftmin [kA]	Ik2ftmax [kA]	Ip2ft [kA]	Ik2ftmin [kA]
	Imagmax [A]	/_Imagmax	Ik max [kA]	Ip [kA]	Ik min [kA]	Ik1fnmax [kA]	Ip1fn [kA]	Ik1fnmin [kA]	Ik2max [kA]	Ip2 [kA]	Ik2min [kA]

PIANO +1 QS 3

QS 3.0	0,176	0,999	Fase-N	0	0,176						
	87,5	1				0,176	0,254	0,088			
QS 3.1	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 3.2	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 3.3	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 3.4	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 3.5	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			

PIANO +1 QS 4

QS 4.0	0,176	0,999	Fase-N	0	0,176						
	87,5	1				0,176	0,254	0,088			
QS 4.1	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 4.2	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			



Correnti di guasto sistemi trifase

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Ikm max [kA]	/_Ikm max	Ikm max by	DeltaIkm max [kA]	Ikv max [kA]	Ik1ftmax [kA]	Ip1ft [kA]	Ik1ftmin [kA]	Ik2ftmax [kA]	Ip2ft [kA]	Ik2ftmin [kA]
	Imagmax [A]	/_Imagmax	Ik max [kA]	Ip [kA]	Ik min [kA]	Ik1fnmax [kA]	Ip1fn [kA]	Ik1fnmin [kA]	Ik2max [kA]	Ip2 [kA]	Ik2min [kA]
QS 4.3	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 4.4	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 4.5	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			

PIANO +1 QS 5

QS 5.0	0,176	0,999	Fase-N	0	0,176						
	87,5	1				0,176	0,254	0,088			
QS 5.1	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 5.2	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 5.3	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 5.4	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			
QS 5.5	0,176	0,999	Fase-N	0	0,157						
	78	1				0,157	0,254	0,078			



Impedenze di guasto

Commessa: COMPLESSO ARCHITETTONICO SAN PAOLO

Descrizione: CANTIERE 1 PRIMO PIANO ALA OVEST

Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Responsabile: MIRCO COMASTRI

Data: 10/02/2026

Alimentazioni: BT 400V SISTEMA ELETTRICO TT

Tipo di quadro:

Grado di protezione: IP4X

Materiali usati: ISOLANTE

Riferimenti:

Operatore:

Note:



Impedenze di guasto

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Zk min [mohm]	Zk max [mohm]	Zk1ftmin [mohm]	Zk1ftmax [mohm]	Zk1fnmin [mohm]	Zk1fnmx [mohm]	ZITmin [mohm]	ZITmax [mohm]
--------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------------	------------------

LOCALE CONTATORI QFR

QFR.0	15,7	15,9			39,2	39,6		
QFR.1	24,1	28,8			57,8	72,6		

PIANO -1 QG-1P

QG-1P.0	24,1	28,8			57,8	72,6		
QG-1P.1	61,9	103,6			132,8	222,7		
QG-1P.2					1312	2507		
QG-1P.3					1312	2507		
QG-1P.4					1312	2507		
QG-1P.5					1312	2507		
QG-1P.6					1312	2507		

PIANO +1 Q+1P

Q+1P.0	61,9	103,6			132,8	222,7		
Q+1P.1	65,1	109,9			139	235,2		
Q+1P.2					598,9	1134		
Q+1P.3					598,9	1134		
Q+1P.4					598,9	1134		
Q+1P.5					598,9	1134		
Q+1P.6					598,9	1134		



Impedenze di guasto

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Zk min [mohm]	Zk max [mohm]	Zk1ftmin [mohm]	Zk1ftmax [mohm]	Zk1fnmin [mohm]	Zk1fnmx [mohm]	ZITmin [mohm]	ZITmax [mohm]
Q+1P.7					598,9	1134		
Q+1P.8					598,9	1134		
Q+1P.9					598,9	1134		
Q+1P.10					598,9	1134		
Q+1P.11					598,9	1134		
Q+1P.12					598,9	1134		
Q+1P.13					598,9	1134		
Q+1P.14					598,9	1134		

PIANO +1 QS 1

QS 1.0					1312	2507		
QS 1.1					1471	2812		
QS 1.2					1471	2812		
QS 1.3					1471	2812		
QS 1.4					1471	2812		
QS 1.5					1471	2812		

PIANO +1 QS 2

QS 2.0					1312	2507		
QS 2.1					1471	2812		
QS 2.2					1471	2812		



Impedenze di guasto

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Zk min [mohm]	Zk max [mohm]	Zk1ftmin [mohm]	Zk1ftmax [mohm]	Zk1fnmin [mohm]	Zk1fnmx [mohm]	ZITmin [mohm]	ZITmax [mohm]
QS 2.3					1471	2812		
QS 2.4					1471	2812		
QS 2.5					1471	2812		
PIANO +1 QS 3								
QS 3.0					1312	2507		
QS 3.1					1471	2812		
QS 3.2					1471	2812		
QS 3.3					1471	2812		
QS 3.4					1471	2812		
QS 3.5					1471	2812		
PIANO +1 QS 4								
QS 4.0					1312	2507		
QS 4.1					1471	2812		
QS 4.2					1471	2812		
QS 4.3					1471	2812		
QS 4.4					1471	2812		
QS 4.5					1471	2812		
PIANO +1 QS 5								
QS 5.0					1312	2507		



Impedenze di guasto

Data: 10/02/2026
Responsabile: MIRCO COMASTRI
Cliente: PARMA INFRASTRUTTURE SPA

Utenza	Zk min [mohm]	Zk max [mohm]	Zk1ftmin [mohm]	Zk1ftmax [mohm]	Zk1fnmin [mohm]	Zk1fnmx [mohm]	ZITmin [mohm]	ZITmax [mohm]
QS 5.1					1471	2812		
QS 5.2					1471	2812		
QS 5.3					1471	2812		
QS 5.4					1471	2812		
QS 5.5					1471	2812		